



IZYX SYSTEMS

Coffret pré-percé pour 2 cartes.
 Courant de sortie de 1 A à 10 A.
 Cartes reports défauts et autoprotection (en option).
 Pose horizontale ou verticale.
 Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail.
 Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

Technologie : Alimentation à découpage
 Matière : Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
 Tension : 100-240 V AC
 Fréquence d'alimentation : 50-60 Hz
 Rendement : ? 80 %
 Ondulation résiduelle : ? 120 mVpp
 Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE :
 EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE :
 EN62368-1:2020/A11:2020
 Température de fonctionnement : -20 à +45°C
 Humidité relative : 20 à 90 % RH
 Dimensions (l x h x p) : 705 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)

Caractéristiques

Références

Référence	Courant	Courant additionnel charge batterie(s)	Nombre de sortie	Protection fusible d'entrée	Puissance de sortie	Tension de sortie	Prix
GB10080	1,5A	250mA	2 (1 bornier double sortie)	T 2 AL 250 V	36W	24Vcc	415,
GB10072	10A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 4 AL 250 V	120W	12Vcc	618,
GB10075	1A/2A	250mA	2 (1 x 12 V DC / 1 x 24 V DC)	T 3,15 AL 250 V	13,8 W // 27,6 W	12Vcc/24Vcc	473,
GB10081	2,5A	250mA	2 (1 bornier double sortie)	T 3,15 AL 250 V	60W	24Vcc	440,
GB10076	2A/4A	500mA	2 (1 x 12 V DC / 1 x 24 V DC)	T 4 AL 250 V	27.6 W // 110.4 W	12Vcc/24Vcc	655,
GB10070	3A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 2 AL 250 V	36W	12V DC	385,
GB10071	5A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 3,15 AL 250 V	60W	12Vcc	585,
GB10082	5A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 4 AL 250 V	120W	24Vcc	593,