

SEWOSY

Buzzer : Non

Voyant : Non

- Double réarmement de série par le dessous ou en façade.
- Support de clés positionné de part et d'autre du boîtier de mise en applique facilite leur accessibilité et minimise le risque de perte (les deux clés de réarmement fournies se rangent à l'arrière, dans la réservation prévue à cet effet).
- l'entrée de goulotte pré-percée rend la pose plus aisée lors d'une arrivée de câble en partie haute.
- Diffusion de la signalisation lumineuse revue et améliorée.

Caractéristiques techniques :

- 2 contacts C/NO/NC avec pouvoir de coupure élevé favorisant leur résistance.

- Pouvoir de coupure : 250V AC – 5 A / 30V DC – 4 A

- Température de fonctionnement : 0 à +50°C

- Verrouillage par vis centrale

- Capot de protection fourni



Caractéristiques

Consommation pour 12V DC	45 mA
Consommation pour 24V DC	62 mA
Indice de protection	IP40
Mode de pose	Applique ou encastrée sur pot de 60
Réarmement	Façade/Par dessous
Tension d'alimentation	12 à 24 V DC

Références

Référence	Prix HT
HD10011	32,00 €