

CLAVIER À CODE À ENCASTRER + LECTEUR MAINS LIBRES



Clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec lecteur de badges mains-libres.

Idéal pour une porte isolée.

Anti-vandale.

Temps réel / distance

Alerte techniques.

Système 4G.

Centrale GSM déportée.

Plug and Play 10 ans inclus.

Compatible avec les badges MIFARE.

Plages horaires d'accès libre.

5/jour sur 365 plages horaires.

Gestion des:

- jouré fériés
- Vacances scolaires
- Accessoires par couleur

Nombre de code : 100 à 5 000

Nombre de caractères pour les codes : 4 à 10

Nombre maximum de clés, badges, télécommandes et Rozoh

Access : 1 000 à 50 000

Câblage:

- Centrale GSM vers carte relais : 4 fils ø8/10e Max 100 m
- Carte relais vers contrôle d'accès : 4 fils ø8/10e Max 100 m
- Centrale GSM vers contrôle d'accès : 4 fils ø8/10e Max 100

Page 1/1

m

Caractéristiques

Consommation	2,5A
Dimensions clavier	120 x 250 x 2,5 mm
Dimensions cuve d'encastrement	101 x 220 x 37 mm
Indice de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Tension	24 V DC
Type de pose	A encastrer

Références

Référence **Prix HT** BD10031 911,34 €

Consulter la fiche produit 09/07/2025 Point de vente Omelys