CONVERTISSEUR BNC/HDMI

SAFIRE

Convertisseur BNC à HDMI
1 entrée BNC
1 sortie BNC
1 sortie HDMI 1080p
Format de entrée TVI / CVI / AHD / CVBS
Possibilité de boucle entre BNC

Loop entre BNCs : Supporte
Résolution d'entrée : 8 Mpx (HDTVI) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)
Audio : Non disponible
Fontions : Test pour les caméras analogiques jusqu'à 8 Mpx
Impédance de sortie : 75 ohm / Hi-Z
Alimentation : 5VDC / 2 A max.
Température de fonctionnement : -25 ? ~ 75 ?
Dimensions : 20 (H) x 55.0 (L) x 66 (Pr) mm

Références

Référence	Prix HT
EE10055	**136,80 €**