# LECTEUR DE BADGES MAINS LIBRES

**ROZOH**

Lecteur de badges mains-libres.
Pose en encastrement.
Idéal pour une porte isolée.
Anti-vandale.
Temps réel / distance
Alerte techniques.
Système 4G.
Centrale GSM déportée.
Plug and Play 10 ans inclus.
Compatible avec les badges MIFARE.
Plages horaires d'accès libre.
5/jour sur 365 plages horaires.
Gestion des :
- jouré fériés
- Vacances scolaires
- Accessoires par couleur

Nombre maximum de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access : 1 000 à 50 000

Câblage :
- Centrale GSM vers carte relais : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Carte relais vers contrôle d'accès : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Centrale GSM vers contrôle d'accès : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m

Environnment :
- Température de fonctionnement : -20C° à + 60°C

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Consommation | 2,5A |
| Dimensions boîtier seul | 112,4 x 112,4 x 40 mm |
| Dimensions lecteur | 130 x 130 x 2,5 mm |
| Indice de protection | IP54 |
| Tension | 24 V DC |
| Type de pose | A encastrer |

## Références

| Référence | Prix HT |
|---|---|
| **BD10035** | **231,74 €** |